

A-OK AM45E Markisenmotor mit Nothandkurbel 30–50 Nm



Der A-OK AM45E hat ein Schneckengetriebe mit Nothandkurbel: Bei Stromausfall lässt sich die Markise oder der Rollladen von Hand bewegen. Die mechanischen Endlagen sind einfach einstellbar. Die Funkvariante hat einen eingebauten Empfänger und lässt sich mit Wind- und Sonnensensor kombinieren.

Technische Daten

Drehmoment / Drehzahl	30 Nm / 17 U/min; 40, 50 Nm / 12 U/min
Spannung	230 V AC, 50/60 Hz
Nothandkurbel	Schneckengetriebe, Untersetzung 15:1
Endlagen	mechanisch, max. 20 bzw. 29 Umdrehungen
Motordurchmesser	45 mm
Schutzart	IP44
Funk (E)	433 MHz, eingebauter Empfänger

Merkmale

- Handbetrieb bei Stromausfall
- Für Markise, Rollladen und Rolltor
- Funkvariante mit Wind-/Sonnensensor kombinierbar
- Patentierte doppelte Bremse

Ausführungen

Modell	Ausführung
AM45E-30/17	Kabel + Kurbel · 30 Nm
AM45E-40/12	Kabel + Kurbel · 40 Nm
AM45E-50/12	Kabel + Kurbel · 50 Nm
AM45E-30/17-E	Funk 433 MHz + Kurbel · 30 Nm
AM45E-40/12-E	Funk 433 MHz + Kurbel · 40 Nm
AM45E-50/12-E	Funk 433 MHz + Kurbel · 50 Nm

Lieferumfang

Rohrmotor AM45E mit Kurbelöse. Kurbelstange, Handsender, Adapter und Lager separat.