

A-OK AM55 Raffstoremotor 6/10/20 Nm



Der A-OK AM55 treibt Raffstores und Außenjalousien über eine Doppelwelle an. Die elektronischen Endlagen werden per Einstellschalter (Kabelvariante) oder per Fernbedienung (Funkvariante) gesetzt. Überlastschutz, Not-Halt und die leise Bauweise schonen Behang und Mechanik. Der Motor lässt sich nach oben oder unten montieren.

Technische Daten	
Drehmoment / Drehzahl	6, 10, 20 Nm / 35 U/min (Kabel), 26 U/min (Funk)
Spannung	230 V/50 Hz (Kabel), 100–230 V/50–60 Hz (Funk)
Leistung	80–160 W
Abtrieb	Doppelwelle
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 bis +65 °C
Funk	868 MHz, optional Zigbee

Merkmale	
<ul style="list-style-type: none">Elektronische EndlagenÜberlastschutz und Not-HaltMontage nach oben oder untenFunkempfänger AC268 für Kabelmotoren erhältlich	

Ausführungen	
Modell	Ausführung
AM55-6/35-EL	Kabel · 6 Nm
AM55-10/35-EL	Kabel · 10 Nm
AM55-20/35-EL	Kabel · 20 Nm
AM55-6/26-EL-HV-E	Funk 868 MHz · 6 Nm
AM55-10/26-EL-HV-E	Funk 868 MHz · 10 Nm
AM55-20/26-EL-HV-E	Funk 868 MHz · 20 Nm

Lieferumfang	
Raffstoremotor AM55. Einstellschalter (Kabel) bzw. Handsender (Funk) separat.	

Technische Daten laut Herstellerkatalog A-OK 2026 (Stand 10/2026). Der elektrische Anschluss an 230 V ist von einer Elektrofachkraft auszuführen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.