

A-OK AM45 Funk-Rohrmotor mit Hinderniserkennung 6–30 Nm



Der A-OK AM45 R-E ist ein Funk-Rohrmotor für Rollläden mit elektronischen Endlagen. Er stoppt und fährt zurück, wenn der Panzer auf ein Hindernis trifft, schützt bei Frost und kalibriert die Endlagen alle 100 Zyklen selbst nach. Wind- und Sonnensensoren lassen sich einbinden.

Technische Daten	
Drehmoment / Drehzahl	6–30 Nm / 17 U/min
Spannung	230 V AC, 50/60 Hz
Funk	868 MHz (433 MHz auf Anfrage)
Motordurchmesser	45 mm
Passende Wellen	Ø 54–80 mm, z. B. 60er Achtkant
Schutzart	IP44
Endlagen	elektronisch, automatisch, halbautomatisch oder manuell einstellbar
Steuerung	Funk-Handsender, Zeitsteuerung, Wind-/Sonnensensor, RS485, Trockenkontakt

Merkmale	
<ul style="list-style-type: none">• Hinderniserkennung, Empfindlichkeit einstellbar• Frostschutz: stoppt bei festgefrorenem Panzer• Endlagen-Nachkalibrierung alle 100 Zyklen• Automatische Drehrichtungskorrektur	

Ausführungen	
Modell	Ausführung
AM45-6/17-R-E	6 Nm
AM45-10/17-R-E	10 Nm
AM45-15/17-R-E	15 Nm
AM45-20/17-R-E	20 Nm
AM45-30/17-R-E	30 Nm

Lieferumfang	
Funk-Rohrmotor AM45 mit Anschlusskabel. Handsender, Adapter, Mitnehmer und Lager separat.	

Technische Daten laut Herstellerkatalog A-OK 2026 (Stand 10/2026). Der elektrische Anschluss an 230 V ist von einer Elektrofachkraft auszuführen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.